



FENCE ALERT EMPIEZA A TRABAJAR CUANDO SU CERCO DEJA DE FUNCIONAR

- La luz empieza a parpadear cuando se detectan voltajes bajos o intermitentes
- Visibilidad de hasta 1,5 km en la oscuridad
- Ideal para todos los lugares donde se usan cercos eléctricos
- Se puede usar en cualquier tipo alambre, cable electroplástico y cinta electroplástica de hasta 40mm de ancho.
- Caja robusta resistente a impactos y a prueba de agua
- Batería reemplazable de botón de litio CR2032
- Duración de vida de la batería de hasta 5 años en "stand by" ó 2 semanas "activo"
- Dos niveles diferentes de alerta de bajo voltaje: 1.5kV y 2,5kV
- Funciona con todos los electrificadores
- 1 año de garantía (excluye a la batería)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste el nivel de alerta preferido y coloque FenceAlert en el cerco.

NOTAS PARA EL USO

• El nivel de alerta 2 (alto) activará la luz parpadeante cuando el voltaje del cerco baje de 2,5 kV, y el nivel de alerta 1 (bajo) cuando el voltaje se sitúa en 1,5 kV o menos. Puede haber variaciones ligeras de los voltajes efectivos de los niveles de alerta para diferentes construcciones de cerco.

• FenceAlert 'vigila' de forma continua hasta que se agote la batería. Cuando una falla que hizo activar la luz parpadeante ha sido eliminada, FenceAlert deja de emitir la luz intermitente y continúa monitoreando el cerco.

• La batería tiene suficiente energía para:

Hasta 5 años en modo DE RESERVA (STANDBY)

FenceAlert 'observa' el voltaje del cerco y la luz parpadeante no es activada por una falla.

Hasta 2 semanas en modo ACTIVO

En caso de una falla, una batería nueva alimentará la luz parpadeante durante 2 semanas.

Mínimo 72 horas en modo ACTIVO después de 2 años en modo DE RESERVA (STANDBY)

Después de 2 años de control del voltaje de la cerca, la batería sigue siendo suficientemente fuerte para alimentar la luz parpadeante durante unas 72 horas en caso de una falla.

• Para comprobar su funcionamiento, desprenda FenceAlert del cerco y la luz debería empezar a parpadear dentro de 10 segundos. Si la luz es menos intensa o no parpadea, reemplace la batería (pila de litio en forma de botón, CR2032). Es un tipo de batería muy común que se encuentra fácilmente.

• FenceAlert funciona con todos los electrificadores de cercos.

• En caso de bajo voltaje, utilice un voltímetro PICANA® para localizar las fallas.



Especificaciones FENCE ALERT	Código art. PA36
Tamaño del producto (hxAxP)	60 x 130 x 36 mm
Peso	60 gr
Vida de la batería (con la temperatura de operación recomendada)	Hasta 5 años en modo de reserva (standby) o hasta 2 semanas en modo activo, o mínimo 72 horas en modo activo después de 2 años en modo de reserva (standby)
Temperatura de operación recomendada	De -10 a 45 °C
Temperatura de almacenamiento recomendada	De -10 a 60°C
Garantía	12 meses a partir de la fecha de compra (excluye batería)

Importa,
distribuye
y garantiza:

Pinzón 1160 • C.A.B.A.
Tel.: (011) 4302-3320/ 4302-2202 • atclientes@valls-sa.com.ar
www.valls-sa.com



Valls
SOCIEDAD ANONIMA